ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Gaismas mērītājs geo-FENNEL FLM 400 DATA

Īsa instrukcija gaismas mērītājam (luksmetram): mērīšana darba vietās un datu saglabāšana.



1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai komplektā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Pārbaudiet 9 V baterijas uzlādes līmeni.
- Pievienojiet gaismas sensoru ierīcei un noņemiet sensora aizsargvāciņu tikai mērīšanas laikā.

2. Mērīšana

- Ieslēdziet ierīci un izvēlieties mērvienību (lukss vai pēdsvece).
- Novietojiet sensoru horizontāli darba virsmas augstumā (piemēram, uz galda) ar gaismas uztvērēju uz augšu.
- Pagaidiet, līdz rādījums nostabilizējas, un pierakstiet vai saglabājiet to.

3. Datu saglabāšana

- Saglabājiet atsevišķus mērījumus vai ieslēdziet reģistrēšanu ilgākam periodam.
- Pārnesiet datus uz datoru ar USB un komplekta programmatūru.

4. Padomi

- Mērīšanas laikā neaizēnojiet sensoru ar sevi — stāviet sānis.
- Telpā mēriet vairākos punktos, lai novērtētu apgaismojuma vienmērīgumu.
- Mākslīgo apgaismojumu mēriet, kad lampas ir sasilušas (pēc dažām minūtēm).

5. Drošība un kopšana

- Sargājiet sensoru no skrāpējumiem; pēc darba uzlieciet aizsargvāciņu.
- Neatstājiet ierīci tiešā saulē uz ilgu laiku.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums: +371 26537465.

6. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā — ar visiem piederumiem, kas norādīti pieņemšanas–nodošanas aktā.

Sagatavots pēc ražotāja geo-FENNEL instrukcijām. Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: www.geo-fennel.de.